

# Brennenstuhl - Lampa reincarcabila cu led - 190207



## Instructiuni de utilizare

### INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea dispozitivului.
- Nu folosiți lampa dacă este deteriorată - pericol de moarte.
- În acest caz, contactați un electrician sau consultați un service autorizat.
- Nu priviți direct în lampa.
- Nu deschideți niciodată dispozitivul.
- Nu folosiți lampa în zone cu potențial exploziv - pericol pentru viață!

- Pentru a încărca bateriile, utilizați numai o unitate de alimentare USB certificată.

## PUNERE IN FUNCTIUNE

- Înainte de a utiliza prima dată, bateria reîncărcabilă trebuie să fie complet încărcată (~ 4 ore).
- Comutator spate • : diverse funcții (descrise mai jos).
- Lampa poate fi folosită în timpul încărcării.
- Indicator de încărcare • : nivelul de încărcare sau încărcare disponibilă este afișat în%.

În caz de utilizare îndelungată, încărcați bateria reîncărcabilă la fiecare 3 luni.

## ELEMENTE DE CONTROL

1 spot LED

2 LED-uri Sunet

3 cablu de încărcare USB (integrat)

4 Comutator pornit / oprit

5 Afișaj baterie reîncărcabilă și nivel de încărcare

6 banca de alimentare USB

7 2 cârlige

8 2 magneți

## ÎNCĂRCARE

Bateria reîncărcabilă poate fi încărcată doar cu ajutorul cablului USB integrat. Utilizați exclusiv o sursă de alimentare USB certificată (de exemplu, dispozitiv de încărcare, computer) cu o tensiune de ieșire de maxim 5 V: Conexiune: sursă USB - cablu de încărcare USB • . Starea curentă de încărcare este afișată de LED-ul intermitent. Când toate LED-urile sunt albastre fără să clipească, bateria reîncărcabilă este complet încărcată. O încărcare completă după fiecare utilizare mărește durata de viață a bateriei reîncărcabile.

## SECȚIUNI DE FUNCȚIE

1. Toate funcțiile acestei secvențe pot fi estompate variabil de la 100 la 5 % și înapoi prin menținerea butonului ON/OFF presat.

Epuizat un afișaj al bateriei reîncărcabile, la punct (păstrați apăsat-dimming)->

Spot-on plus ring-on (ține apăsat – estompare) á Ring-on (ține apăsat – estompează) á out.

## DATE TEHNICE:

LED-uri: Inel 12x, Spot 1x CREE

Fluxul luminos: Inel 150 lm, Spot 200 lm, ambele 350 lm

Lumina ambientală: 5% până la 100%

Baterie reîncărcabilă: instalată, Li-Pol 3,7 V / 3,0 Ah

Intrare de încărcare: cablu de încărcare USB 5 V DC, limitat intern la 1 A

Timp de operare min./max .: 1,5 h (100%) / 70 h (5%)

Funcție bancă de putere: 1,5 h

Durata de încărcare: 4 ore

Clasa IP: IP 44

Interval de temperatură: -10 ° C - +40 ° C

Aparatele electronice, bateriile și bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate în deșeurile menajere!

Dispozitivele electronice și electrice vechi, precum și bateriile și bateriile reîncărcabile sunt deșeuri speciale și trebuie adunate separat și trimise pentru reciclare într-un mediu ecologic.